

Asetukset

Asetus sivulle pääsee käyttämällä yläpalkin navigointi valikkoa ja valitsemalla valikosta **Järjestelmä > Laitteasetukset**.

Verkkoasetukset laatikossa voi asettaa laitenimen ja vaihtaa ip-osoitteeseen liittyviä asetuksia. Muutokset tallennetaan painamalla *Muuta* nappia. Jos vaihdoit ip-osoitetta, joudut siirtymään kirjautumis-sivulle uudella ip-osoitteella.

Päiväys ja aika laatikossa voit asettaa NTP serverin ja aikavyöhykkeen josta laite hakee ajan automaattisesti uudelleenkäynnistyksen jälkeen, mikäli laite on yhteydessä verkkoon tai voit asettaa ajan manuaalisesti *Aseta aika* nappulalla.

Laitteasetukset laatikossa voit tallentaa muutokset tietokantaa *Tallenna tietokanta* napilla, uudelleenkäynnistää prosessit *Uudelleenkäynnistä ohjelma* napilla ja uudelleenkäynnistää koko laitteen painamalla *Uudelleenkäynnistä laite* nappia.

Sovellusohjelmat laatikossa voit avata sivujen ulkonäköä tai toiminnallisuutta mahdollistavan editori *Web editori* nappulalla, tähän editoriin pääsee myös miltä tahansa sivulta laittamalla URL osoitteen perään &edit (esim. 192.168.1.139/index.php?page=system/settings&edit). *Ohjelma editori* nappulalla pääsee editoriin jossa voi muokata laitteella olevia ohjelmia. *Tee varmuuskopio* nappi tekee järjestelmästä painalluksen aikaisen varmuuskopion ja *Palauta varmuuskopio* palauttaa järjestelmän aikaisemmin tehdyn varmuuskopion tilaan.



Network settings

Hostname	<input type="text" value="Koti seeppari"/>
IP address	<input type="text" value="192.168.1.139"/>
Network mask	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
Default gateway	<input type="text" value="192.168.1.1"/>

Apply

Date and time

Time zone	<input type="text" value="Europe/Helsinki"/>
NTP Server	<input type="text" value="europe.pool.ntp.org"/>

Set time and date

Device settings

Save database ▶ **Restart PLC software**

Reboot system

Application programs

Web editor **Program editor**

Do restore **Do backup**

Security and RSA keys

Public RSA key	Authorized keys
Show	Show

Revision #2

Created 27 May 2022 08:10:00 by Severi Hiltunen

Updated 8 June 2022 18:00:13 by Severi Hiltunen