

# Actiweb päivitys R3:een

Ohjeet Actiweb:n päivittämiseksi

- Päivitysskripti

# Päivitysskripti

Tämä on tarkoitettu vain bitware-stable version päivittämiseen bitware-main versioon!

Päivitys skripti: [bitware-update-stable-to-main.sh](#)

Ohjeet päivitysskriptin käyttöön:

1. Lataa skripti ja Actiweb R3:n **asennustiedosto** laitteeseen uuteen kansioon
2. Vanhasta ohjelmasta ja sivuista kannattaa ottaa varmuuskopiot, vaikka skriptikin sen tekee
3. Selvitä mahdollisen LTE-liittymän **APN (esim. internet)**
4. Jos laitteen nettiyhteys on Ethernet-kaapelin kautta, selvitä, mikä sovitin (interface) on kyseessä, ja varmista että yhteys toimii (default route etc). Skripti tarvitsee toimivan internet yhteyden.
5. Aloita screen komennolla **sudo screen bash**
6. Screen:ssä varmista, että olet kansiossa, jossa skripti sijaitsee
7. **HUOM!** Virhe seuraavassa kohdassa voi **KATKAISTA LAITTEEN YHTEYDEN PYSYVÄSTI**
8. Aja skripti komennolla:  
(asennustiedoston tilalle tiedostonimi ja APN tilalle varsinainen apn, jotta LTE-liittymä toimii)

```
./bitware-update-stable-to-main.sh asennustiedosto.deb APN
```
9. Skriptin pitäisi poistaa vanha Actiweb ja asentaa uusi, asettaa liittymän APN ja kopioida vanhat sivut takaisin Actiweb:iin sekä asettaa uudelleenkäynnistys laitteelle 30 minuutin kuluttua. Jos uudelleenkäynnistystä ei vielä haluta, voi sen peruuttaa komennolla `shutdown -c` tai sille voi antaa eri ajan komennolla `shutdown +m`, jossa **m** on aika minuuteissa nykyhetkestä.
10. **HUOM!** Seuraavassa kohdassa voi myös **YHTEYS KATKETA PYSYVÄSTI**, jos internet-yhteys tulee ethernetin kautta.

11. Ethernet-porttien IP-asetukset voi asettaa Actiweb:n laiteasetukset/settings -sivulta. Uudet Actiweb:n asettamat yhteydet ovat nimeltään nm-con# ja vanhat aktiiviset yhteydet saavat nimensä sovittimen nimestä. (nimi/name ja sovitin/interface ovat samat). Uuden yhteyden pitäisi jo sisältää oikea sovitin. Täytä nimeä (ja mahdollisesti sovitinta) lukuunottamatta kaikki yhteyden tiedot ja klikkaa viereistä Apply -painiketta ja yhteyden pitäisi aktivoitua sekä vanhan yhteyden kadota listalta.